

Aqara


使用说明书

妙控开关 S1E

请仔细阅读本说明书并妥善保管

产品介绍

Aqara 妙控开关 S1E 是妙控全屋设备的智能开关,可以快速替换墙壁开关为触屏三键开关,同时支持关联设备或场景到该产品联动控制;已接入HomeKit平台,通过家庭App可以快速的控制该设备。



全触摸屏显示
电源
面板

安全咨询及注意事项

1. 本产品安装过程中涉及强电,需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装;
2. 本产品仅限室内使用,请勿在潮湿环境或室外使用;
3. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区安全使用;
4. 注意防潮,请勿将水或其他液体泼洒到本产品上;
5. 请勿将本产品放置于靠近热源的地方;
6. 请勿尝试自行维修本产品,应由授权的专业人士进行此项工作。
7. 请勿使用尖锐物品刮划触摸屏。

用户须知

使用带有Works with Apple的徽章,意味着该配件经过专门设计,可与徽章中所标识的技术配合使用,并且已通过开发者认证,符合Apple性能标准,Apple不对此产品的操作或其符合的安规标准负责。

快速设置

1. 下载客户端
在应用商店搜索“Aqara Home”或扫描以下二维码下载“Aqara Home”APP。



2. 安装方法


⚠ 安装前请确认电源总闸已关闭!

- ① 使用一字螺丝刀撬开开关面板;



- ② 使用螺丝刀拧松开关背面接线柱螺丝,将火线接入L孔,将零线接入N孔,将负载(灯)线接入L1、L2、L3孔(分别对应左、中、右键),确认接线正确后,拧紧接线柱螺丝,三路累计负载不能超过2200W;



*火线一般为红色导线,零线一般为蓝色或黑色导线。



- ③ 使用附送的螺丝将开关固定到墙壁接线盒上,并扣上面板,请务必注意面板的扣接安装方式。

*螺丝扭矩请勿超过0.7N·m。

使用螺丝固定到接线盒上



首先,面板斜向下,顶部向上卡槽,
其次,面板下部直接下压扣合

安装完成

- ④ 给设备上电,等设备屏幕正常显示且进入入网提示页面。



*请扫描设备屏幕真实二维码入网,该图仅供参考

- ⑤ 请将手机尽量靠近设备进行连接,同时请确保手机与设备处于同一Wi-Fi网络(2.4GHz)。
- ⑥ 打开Aqara Home APP,点击首页右上角“+”,选择“妙控开关 S1E”,并且依照app指示进行操作。
*若使用HomeKit添加子设备,根据APP和设备屏幕上的提示需要扫描面板上的苹果Setup code或者手动输入PIN码进行添加。
- ⑦ 如添加失败,请在面板上选择重试,在app上重试添加。如需帮助请查询:www.aqara.com/support。

生产者:深圳绿米联创科技有限公司
地址:深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号
南山智园崇文园1号楼801-804
服务网址:www.aqara.com/support
服务热线:400-990-7930

如果设备添加失败,请确认以下几点:

- *请确保设备连接2.4GHz的Wi-Fi网络;
- *Wi-Fi名称或密码包含不支持的特殊字符,导致无法连接路由器,请修改成常用的字符后再试;
- *设备暂时不支持WPA/WPA2企业级的Wi-Fi网络;
- *检查路由器是否开启Wi-Fi防蹭设置,导致设备无法正常联网;
- *检查路由器是否开启AP隔离,导致手机在局域网内无法搜索到设备;
- *建议不要连接桥接网络。

如果HomeKit绑定失败,请确认以下几点:

- *提示“无法添加配件”。由于反复多次添加失败,导致iOS系统缓存的错误信息无法释放,请重启iOS设备并重置设备后再试。若仍失败,请检查路由器兼容性,并尝试更换其他路由器再试。
- *提示“配件已添加”。请重启iOS设备并重置设备后,采用手动输入HomeKit设置代码方式重新添加。
- *提示“未找到配件”。请重置设备后,等待3分钟后,采用手动输入HomeKit设置代码方式重新添加。

3、恢复出厂设置

面板添加成功后,进入系统设置页面,根据面板上信息提示操作,对设备进行恢复出厂操作。恢复出厂设置将清除本设备所有的功能设置和网络数据。

4、重置网络

面板添加成功后,进入系统设置页面,根据面板上信息提示操作,则可退出当前帐号,并清除网络信息,使设备进入可配网状态。

*以上页面中的产品图片及屏幕内容仅作参考,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)和屏幕显示内容(包括但不限于背景、UI、配图)可能略有差异,请以实物为准。

*如遇必要情形,而对上述内容进行修改和调整,恕不专门通知。

基本参数

产品名称:妙控开关 S1E
产品型号:CJPKG01LM
产品尺寸:86*86*41.35mm
无线连接:Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
额定参数:220V~, 50Hz
额定负载:白炽灯 ≤ 2200W(共三路),节能灯、LED灯、荧光灯 ≤ 400W(共三路)
负载类型:白炽灯 ⚡ 节能灯 ⚡ LED灯 ⚡ 荧光灯 ⚡, μ
工作温度:-10~40°C
工作湿度:0~95% RH
执行标准:GB/T 16915.1-2014, GB/T 16915.2-2012
*该产品的无线电发射设备型号核准代码印于产品机身

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料件	0	0	0	0	0	0
电子元器件	×	0	0	0	0	0
PCB板	0	0	0	0	0	0
金属接线柱	×	0	0	0	0	0
其他五金件	0	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务,服务内容如下:
一、保修政策
在三包有效期内,您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务,退货、换货、维修应当凭发票办理。

- 1、签收次日起7天内无理由退货(电商购买渠道),由用户承担物流费用;
- 2、本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经售后服务中心检测确定后,可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起1年内产品质量原因维修

友情提示:因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全,建议您自签收次日起至少保留包装箱30天。

二、产品性能故障表

名称	性能故障
妙控开关 S1E	1、因结构或者材料因素造成表面裂纹 2、开关控制功能失效 3、Wi-Fi连接失效 4、屏幕触摸失效 5、屏幕显示异常

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件,或撕毁、涂改标贴、防伪标记;
2. 已超过三包有效期;
3. 因不可抗力造成的损坏;
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。